

Manual del operador

Guía completa de instalación y operación de la app de escritorio de YCtlX (versión 2.27). Pensada para entrenar a alguien que nunca la usó.

CONTENIDO

1. 1. Qué es YCtlX y qué no es
2. 2. Requisitos
3. 3. Instalación
4. 4. Configuración inicial, una vez por PC
5. 5. Conocé la pantalla
6. 6. Armar una playlist
7. 7. Vincular con vMix y operar
8. 8. Reglas de operación al aire
9. 9. Cuando algo falla
10. 10. Entrenamiento: prácticas guiadas
11. 11. Referencia rápida
12. 12. Apéndice
13. 13. Aviso legal

Este manual cubre **solo la app de escritorio**, el `.exe` que se instala en la PC. Todo lo que dice acá aplica a esa versión. Si estás usando YCtlX desde un navegador, hay diferencias importantes, sobre todo con las rutas de los archivos, y este documento no es el indicado.

1. Qué es YCtlX y qué no es

YCtlX es el control de VTR para los inputs tipo **List** de vMix. Sirve para armar el orden de los clips de un bloque, mandarlo a vMix, y después manejarlo en vivo: cuear el clip que sigue, darle play, pausar, y ver cuánto le queda al que está saliendo al aire.

Lo que hace:

- Arma playlists de video, ordenadas a mano o por código de rundown.

- Se conecta a vMix por la red y trae sus Lists, o le manda las tuyas.
- Cueva, reproduce y pausa el clip cargado en cada List.
- Muestra la cuenta regresiva del clip al aire y el tally real de vMix.
- Exporta e importa `.m3u`.

Lo que NO hace, y conviene tener claro desde el primer día:

- **No reproduce video.** El video lo reproduce vMix. YCtIX es el control remoto: nada de lo que ves en pantalla es la señal.
- **No muestra miniaturas ni una preview de imagen del clip.** La API de vMix no las ofrece, así que no hay forma de mostrarlas.
- **No mezcla audio.** No hay mute ni faders acá, eso se hace en vMix.
- **No pone nada al aire por sí solo.** Poner un input en Program lo hace el switcher, no esta app.

Vocabulario

Estos términos se usan durante todo el manual y son los que vas a escuchar en sala.

Deck	Una playlist en la pantalla, con su propio transporte y su propio reloj. El equivalente a un VTR.
Rack	La zona donde se ven los decks, uno al lado del otro.
List input	El input de tipo List que existe del lado de vMix. Un deck vinculado apunta a uno de estos.
Vinculado	Un deck que está conectado a un List input de vMix. Los decks no vinculados son playlists sueltas, sin transporte.
Cuear	Dejar un clip cargado y detenido en 0:00, listo para salir.
Program	El bus del aire. Lo que está en Program lo está viendo el público.
Preview	El bus de previsualización. Está armado pero no sale al aire.
Tally	La señal de color que indica en qué bus está algo: rojo Program, verde Preview.
Código de rundown	El prefijo del nombre del archivo con el formato <code>5A1-</code> : show 5, segmento A, nota 1.

2. Requisitos

En la PC donde vas a instalar YCtlX

- **Windows 10 o 11**, con permiso para instalar programas. Desde la 2.24 también hay build de **macOS**, en Apple Silicon e Intel.
- Acceso de red a la máquina donde corre vMix.
- Espacio en disco: poco. El instalador de la 2.22 pesaba 78,5 MB porque llevaba un navegador entero adentro; el de la 2.24 usa el que ya trae el sistema y es una fracción de eso.
- En Windows, **WebView2**. Windows 11 lo trae de fábrica y en Windows 10 lo instala Edge, así que en la práctica ya está; si faltara, el instalador lo baja solo. Es lo único que la instalación puede querer de internet, y una sola vez.

En la máquina de vMix

- **El Web Controller de vMix tiene que estar activo.** En vMix: `Settings → Web Controller`. El puerto por defecto es el **8088**.
- El firewall de esa máquina tiene que dejar pasar ese puerto desde la red local.

Si el Web Controller está apagado, YCtlX no puede hacer absolutamente nada contra vMix, por más que la red esté bien.

Lo que NO hace falta

- **Internet.** La app funciona entera sin salida a internet. Nada se baja de afuera mientras corre.
- **Un servidor.** El `.exe` no necesita ningún servicio corriendo en ningún lado, más que vMix.
- **Un navegador.** La app es una ventana propia.
- **Usuario y contraseña.** No hay login, en ningún lado.

Opcional: ffprobe

Si la PC tiene **ffprobe** instalado y accesible desde el PATH, YCtlX lo usa como último recurso para leer la duración de los formatos que el motor de la app no sabe decodificar, típicamente **ProRes** y **casi todo MXF**. Si no está instalado no pasa nada malo: esos clips simplemente muestran `--:--` en la columna de duración. No es un error ni hay que reportarlo.

3. Instalación


Conseguir el instalador

El instalador es un solo archivo, llamado:

YCtlX-Setup-X.XX.exe

donde `X.XX` es el número de versión. Pedíselo a quien te provee YCtlX.

Antes de instalar, mirá el número en el nombre del archivo y confirmá que sea la versión que esperabas. Una vez instalada, la versión también se puede ver dentro de la app, en `⚙️ → About`.



La pestaña **About**, que es donde se confirma qué versión está instalada en esa PC.

Instalar

1. Ejecutá el archivo **YCtIX-Setup-X.XX.exe**.
2. **Windows va a mostrar un aviso azul de SmartScreen** que dice "Windows protegió su PC" y menciona un editor desconocido. Es esperable y no significa que el archivo tenga algo raro: Windows lo muestra en todo programa que no venga con una firma digital comprada a una autoridad certificadora. Hacé clic en **Más información** y después en **Ejecutar de todas formas**.

Si el navegador se negó a bajar el archivo antes incluso de llegar acá, buscá el aviso en la lista de descargas y elegí **Conservar** o **Mantener de todas formas**.

1. El asistente te deja **elegir la carpeta de instalación**. Si no tenés un motivo, dejá la que propone.
2. Crea un **acceso directo en el escritorio** automáticamente.

3. Al terminar, abrí YCtIX desde el escritorio o el menú Inicio.

□ el aviso de SmartScreen, con el enlace "Más información". Hay que sacarla en una PC con Windows

SI WINDOWS 11 BLOQUEA LA INSTALACIÓN Y NO TE DEJA CONTINUAR

Distinto del aviso anterior. Si en vez de un aviso que podés saltar te aparece un bloqueo **sin ninguna opción para continuar**, se trata de **Smart App Control**, una función que viene activada de fábrica en instalaciones nuevas de Windows 11 y que bloquea programas sin firma digital.


A diferencia de SmartScreen, acá no hay un "Ejecutar de todas formas". Para instalar hay que desactivarlo:

1. Abrí **Seguridad de Windows**.
2. Entrá en **Control de aplicaciones y navegador**.
3. En **Smart App Control**, elegí **Desactivado**.
4. Volvé a ejecutar el instalador.

Un aviso importante: en versiones de Windows anteriores a abril de 2026, desactivar Smart App Control era **irreversible** (había que reinstalar Windows para volver a activarlo). Con Windows actualizado se puede volver a activar cuando quieras. Si tenés dudas, consultá con el área de sistemas de tu canal antes de tocarlo.

La instalación es **para el usuario actual de Windows** por defecto. Si en esa PC operan varias personas con usuarios distintos de Windows, cada una va a tener su propia instalación y su propia configuración.

La app **no pide ninguna clave ni activación**: al terminar de instalar, se abre y ya está lista para usar. Tampoco necesita internet para funcionar, solo la red local para llegar a vMix.



La app recién instalada. No crea ningún deck: muestra el logo de fondo y ofrece las dos cosas que se pueden hacer desde ahí.

Desde la **2.24 la app no inventa un deck al abrirse**. Antes creaba uno llamado `List 1` que casi todos renombraban o borrraban. Ahora la pantalla vacía te ofrece **Add a deck** y, si ya guardaste la dirección de vMix, **Import from vMix**. Si todavía no la guardaste, ese segundo botón dice **Set up vMix** y te lleva a configurarla. El primer deck lo decidís vos.

Actualizar a una versión nueva

No hay actualización automática. La app no avisa cuando sale una versión nueva ni se actualiza sola. Actualizar es bajar el `.exe` nuevo y ejecutarlo: se instala encima de la anterior.

Al actualizar **se conservan** la configuración de vMix y las playlists de esa PC. No hay que volver a cargar nada.


Desinstalar

Se desinstala como cualquier programa de Windows, desde `Configuración → Aplicaciones`. Si además querés borrar la configuración y las playlists guardadas, hay que borrar a mano la carpeta `%APPDATA%\YCtIX` (ver el apéndice).

4. Configuración inicial, una vez por PC

Toda esta configuración vive **en esta computadora**. No se comparte, no se sincroniza, no viaja. Si mañana instalás YCtlX en otra PC, hay que repetirla ahí.

Abrí la configuración con el botón  de la barra superior, o con **Ctrl+B**.



Settings en la pestaña **Decks**: la lista de todos los decks, con el botón de fijar y el de borrar en cada fila.

4.1 Pestaña **Mode**: MASTER o CLIENT

Lo primero que hay que decidir en cada máquina. Define para qué sirve esa PC.

MASTER	La sala de control completa. Se conecta a vMix, importa sus Lists, cuea, reproduce y manda cambios. Es la máquina que está al lado del switcher.
CLIENT	Sin conexión a vMix, en absoluto. Sirve para armar y ordenar playlists y exportarlas como <code>.m3u</code> . Todo lo que habla con vMix desaparece de la pantalla.

CLIENT es una medida de seguridad real, no una pantalla más limpia. En una máquina en CLIENT, nada de lo que hagas puede tocar lo que está al aire. Es el modo para la PC del productor, del redactor o de quien arma el rundown desde otra oficina.

Cambiar de modo **no destruye nada**: los decks, el orden de los clips y los vínculos con vMix quedan intactos y vuelven apenas volvés a MASTER.


El modo se ve siempre en la barra superior, al lado del botón de tema. **Ese indicador no cambia el modo al hacerle clic**, abre esta pestaña de configuración. Es a propósito: salir de MASTER por un clic accidental en pleno programa sería el peor accidente que ese botón podría causar.

4.2 Pestaña `vMix connection`

Solo aparece en modo MASTER.

1. En `vMix IP address` escribí la IP de la máquina donde corre vMix, con el formato `x.x.x.x`. En este manual esa dirección aparece como `IP_VMIX`.
2. En `Port` dejá `8088`, salvo que en vMix hayan cambiado el puerto del Web Controller.
3. Apretá `Test connection`. Si todo está bien vas a leer `Connected. N input(s) found in vMix.` con la cantidad de inputs que tiene vMix en ese momento.
4. Apretá `Save`. Recién ahí queda guardada.

Si `Test connection` falla, andá al capítulo 9, que tiene cada mensaje de error con su causa.




La pestaña `vMix connection` después de un `Test connection` exitoso. La IP va donde acá dice `IP_VMIX`.

Ojo con esto y decilo en voz alta cuando entrenes a alguien: no hay contraseña, por diseño. Cualquiera en esa red que abra la app y ponga la IP puede manejar vMix. La app confía en que la red de producción es confiable.

4.3 Pestaña `Files`

En la app de escritorio **no hace falta tocarla**. Existe para la versión de navegador, donde el navegador nunca revela dónde está un archivo en el disco y hay que decírselo a mano. El `.exe` lee la ruta real de cada archivo directamente, así que ignora esta configuración.



La pestaña **Files**. La nota de abajo es la que hay que leer aunque el resto de la pantalla no haga falta en la app de escritorio.

Lo que sí conviene leer de esa pestaña es la nota sobre las rutas, porque explica el error más común de todos. YCtIX no manda archivos: le manda a vMix **la ruta de cada clip, como texto**, y vMix la abre por su cuenta. Eso quiere decir que la ruta tiene que ser válida **desde la máquina donde corre vMix**, no desde la tuya.


Si YCtIX está en la misma PC que vMix, no hay nada que pensar. Si está en otra, hay una sola regla:

Todos los clips en una unidad de red, con la misma letra o la misma ruta UNC en las dos máquinas.

Un clip en `D:\Media\show.mp4` de tu PC no existe para una vMix que no tiene esa `D:`. En cambio `\\SERVIDOR\Media\show.mp4`, o una unidad de red montada como `M:` en las dos, funciona igual desde cualquiera de las dos.

Cuando falla, vMix no avisa: acepta el comando y deja la entrada en negro. Por eso vale hacer la prueba con un clip antes del primer show, no durante.

4.4 Tema claro y oscuro




El mismo deck en tema claro.

El botón de sol y luna de la barra superior alterna entre los dos. Por defecto sigue lo que tenga configurado Windows; apenas elegís uno a mano, esa elección queda fija y ya no cambia sola.

Para sala oscura, el tema oscuro. El claro es más cómodo para armar rundowns en una oficina con luz.

5. Conocé la pantalla

5.1 El layout completo



La barra superior.

Barra superior, de izquierda a derecha:

- El nombre `YCtIX` con `vMix VTR` debajo. La versión aparece abajo a la izquierda, antes del `>_`, para leerla sin abrir nada.
- El estado de la conexión con vMix: `Not connected` antes de configurarla, y después `vMix IP_VMIX · CONNECTED` con la IP que configuraste y un punto verde, o `· OFFLINE` con un punto rojo si vMix dejó de responder.
- El indicador de modo, `MASTER` o `CLIENT`.
- El botón de tema y el botón de configuración .

El **rack** muestra los decks uno al lado del otro. Podés tener **hasta 6 decks a la vista** al mismo tiempo. Cuál se ve depende de los decks fijados (ver 6.9). Si la ventana es angosta, los decks se apilan uno debajo del otro.


Barra de estado, abajo:

- A la izquierda, el **registro del último comando**, con la hora: `[10:32:07] VTR-A: CUE "5A1-Apertura"`. Es lo primero que hay que mirar cuando algo no responde como esperabas.

- A la derecha, `SYSTEM ACTIVE` o `STANDBY`, `NETWORK: OK` o `DOWN`, y `LATENCY:` con los milisegundos reales que tarda vMix en contestar. Una latencia que se dispara es un problema de red, no de la app.

5.2 Un deck por dentro

```
+-----+
| VTR-A                                     ...  ▲  [PROGRAM]|  <- nombre, menú, pendiente, bu
+-----+
|
|                                     00:47                                |  <- cuenta regresiva
|
|  [ ▶ ]  5A1-Apertura                                |  <- clip cargado
|          00:01:30
|
|  00:00:43 |=====o-----| 00:01:30                                |  <- scrub
|          [↺] [ ] [C]                                |          Loop / Auto Next / Auto Cue
|
|  [↻]          [ ] [■] [▶] [ ] [ ]                                [ ] |  <- Sort, transporte, Split
+-----+
| ■ 1  5A1-Apertura          01:30  D:\Media\...  ON AIR |
| ■ 2  5A2-Nota              02:15  D:\Media\...      |  <- playlist
| ■ 3  5A11-Cierre           00:45  D:\Media\...      |
+-----+
```




Un deck fuera del aire, con todo a la vista: el badge **PREVIEW** en verde, la cuenta regresiva, la pantalla del clip, el scrub con **Loop**, **Auto Next** y **Auto Cue**, y la fila de transporte con **Sort** a la izquierda y **Split** a la derecha.

De arriba hacia abajo:

1. **El nombre del deck.** Es una etiqueta, no se edita desde acá: se renombra en **Settings → Decks** (ver 5.2), y en un deck vinculado a vMix el cambio va también al input de allá.
2. **El menú**  con el resto de las acciones del deck. Ver 5.3.
3. **El chip de cambios pendientes** (un triángulo de alerta), que aparece solo cuando hay cambios guardados que todavía no llegaron a vMix. Ver el capítulo 8.
4. **El badge de bus**, arriba a la derecha: **PROGRAM** en rojo, **PREVIEW** en verde, **READY** cuando está vinculado y en ningún bus, y **LOCAL** cuando el deck no está vinculado a vMix. Todo el borde superior del deck se tiñe del mismo color.
5. **La cuenta regresiva**, el número grande. Es el tiempo que le queda al clip actual, no el transcurrido.

6. **La pantalla**, con el nombre del clip cargado y su duración total centrados, uno encima del otro. De fondo, en grande y desenfocado, el icono del tipo de medio: una película para video, una cámara para foto y una nota para audio; se decide por la extensión del archivo, y lo que no se reconoce se muestra como video. Ese fondo toma el color del bus, rojo en **PROGRAM** y verde en **PREVIEW**, así que la pantalla también dice al aire desde el rabillo del ojo. Sin clip cargado no hay fondo: la pantalla queda vacía y dice **No clip loaded**.
7. **El botón **Create in vMix****, sobre el borde derecho de esa misma pantalla, y solo en un deck que todavía no existe en vMix. Ver 7.1.
8. **El scrub**, la barra de posición. Se puede arrastrar para mover el playhead. A los costados, la posición actual y la duración total.
9. **Los tres toggles** en el medio del scrub: **Loop**, **Auto Next** y **Auto Cue**. Ver 7.5.
10. **La fila de transporte**: el botón **Sort** a la izquierda, los cinco botones de transporte en el centro, y el botón de **split** (el icono que se bifurca) sobre el borde derecho. Ver 7.4 y 6.8. Los dos de los extremos son locales: reordenan o reparten clips de este lado, así que siguen disponibles en modo CLIENT y con el deck al aire.
11. **La playlist**, con una fila por clip.

5.3 El menú del deck



El menú del deck. `Pull from vMix` y `Push to vMix` solo aparecen si el deck está vinculado.

Add clips by path	Abre el campo para escribir o pegar rutas.
Import .m3u	Trae una playlist desde un archivo .m3u .
Export .m3u	Guarda la playlist como archivo .m3u .
Pull from vMix	Reemplaza el contenido del deck con lo que hay ahora en vMix.
Push to vMix	Manda el orden del deck a vMix.
Path under each clip	Muestra u oculta la ruta debajo de cada clip. Se recuerda por deck.
Clear deck	Vacía el deck entero.

Pull from vMix y Push to vMix solo aparecen si el deck está vinculado y estás en MASTER.

El menú se cierra solo: al elegir una opción, al apretar **Esc**, o con un clic en cualquier otro lado de la pantalla. Solo puede haber uno abierto a la vez, así que abrir el de otro deck cierra el anterior. La única opción que no lo cierra es **Path under each clip**, que es un interruptor y se suele prender y apagar un par de veces seguidas.

5.4 Una fila de la playlist



La barra de estado. A la izquierda el último comando con su hora, a la derecha el estado de red y la latencia real.

Cada fila lleva dos líneas que arrancan en el mismo punto: arriba el **icono del tipo de medio** con el **nombre del clip** al lado, y abajo la **duración** y la **ruta** del archivo. Sobre el borde derecho, el **número de posición** y la **palabra de estado**: **ON AIR**, **PREVIEWING** o **READY**.

El icono es el mismo que el fondo de la pantalla del deck y sale de la extensión del archivo: **película** para video, **cámara** para foto y **nota musical** para audio. Está ahí porque una List de vMix no lleva solo videos: los gráficos y las camas musicales van en la misma playlist, y no es lo mismo cuear una placa que un informe de dos minutos.

Al pasar el mouse aparecen las acciones de la fila:

- **C**: elige ese clip. Es el único botón que se ve siempre, sin pasar el mouse, porque es el que más se usa. El **C en ámbar marca el clip que sale a continuación**, no el que está cargado: mientras un clip rueda, cuál es lo dice el tally rojo de la fila, y lo que hace falta saber es qué viene detrás. Con el deck parado los dos son el mismo clip.

Qué hace el botón depende de cómo esté el deck:

- **Deck parado:** carga ese clip en vMix ahí mismo, como siempre.

- **Deck reproduciendo, o al aire: no toca vMix.** Anota que ese es el que sigue, lo marca en ámbar, y lo carga solo cuando la toma termina o el deck sale del aire. Por eso se puede apretar en vivo sin riesgo: durante la toma no sale ni una llamada hacia vMix.

Con **Auto Cue** o **Auto Next** encendidos y nadie eligiendo a mano, el ámbar marca el clip al que van a ir. Elegir uno a mano gana siempre.

- **El botón de mover** (las cuatro flechas): manda ese clip a otro deck.
- **El tachó:** borra el clip. **No pide confirmación**, tenelo presente.

El nombre del clip **no se puede editar**. Identifica un archivo real en el disco, así que cambiarlo solo lograría que la app y la realidad digan cosas distintas. La ruta sí se puede editar, salvo en los clips que vinieron de vMix.

A la izquierda de cada fila hay una **manija para arrastrar**, con la que se reordena la playlist o se mueve un clip a otro deck.

5.5 Los colores, todos juntos

Esta es la tabla que conviene tener memorizada antes de sentarse a operar.

Color	Dónde	Qué significa
Rojo	Badge del deck, borde superior, fila	Está en Program . Al aire.
Verde	Badge del deck, borde superior, fila	Está en Preview . Armado, no al aire.
Ámbar	Fila de la playlist	Cueado localmente, todavía no está en ningún bus.
Ámbar	Cuenta regresiva	Quedan 15 segundos o menos .
Rojo	Cuenta regresiva	Quedan menos de 10 segundos .
Ámbar	Chip de alerta en el título	Hay cambios que todavía no llegaron a vMix.
Turquesa	Botones, bordes, foco	Es solo el color de la interfaz, no significa nada operativo.

El turquesa se eligió justamente para eso: el rojo, el verde y el ámbar están reservados para el estado del aire, y ningún otro elemento puede competir con ese significado. Ojo con no confundir el turquesa de un botón con el verde de Preview: el verde del tally es más intenso y siempre aparece en el badge o en el borde del deck, nunca en un botón suelto.

6. Armar una playlist

6.1 Crear un deck

`Settings → Decks → New deck`. El deck nuevo aparece en el rack.

Una instalación nueva no trae ningún deck. Abre sobre una pantalla vacía, con el logo de fondo, y ofrece las dos únicas cosas que se pueden hacer desde ahí: **Add a deck**, o **Import from vMix** si ya guardaste la dirección. Si todavía no la guardaste, ese segundo botón dice **Set up vMix** y te lleva a la pestaña de conexión. Antes la app inventaba un deck llamado `List 1` que casi todos terminaban renombrando o borrando; ahora el primero lo decidís vos.

El tope son seis decks, y cuentan por igual los que hacés a mano y los que traés de vMix. Al lado del botón vas viendo cuánto lugar queda (`2 of 6 still free`), y al llegar a seis el botón se apaga.

Renombrar: en la lista de `Settings → Decks`, el botón del lápiz de la fila abre el nombre para editarlo ahí mismo. `Enter` lo guarda y `Escape` lo deja como estaba. Es el único lugar donde se renombra: el título de arriba del deck es una etiqueta.

Si el deck está vinculado a vMix, **el nombre se cambia también en vMix**, en el input que le corresponde, y el que queda es el que vMix informa de vuelta. Los dos lados dicen siempre lo mismo, que es lo que importa cuando alguien canta un VTR por intercom. Si vMix no contesta, el nombre igual queda de este lado y un aviso te dice que allá no llegó.

Borrar: el mismo menú tiene `Delete`, con confirmación. Borra el deck de YCtlX y nada más: **la List en vMix queda intacta**.

6.2 Arrastrar archivos

Arrastrá uno o varios archivos desde el explorador de Windows y soltalos **en cualquier parte del deck**. El deck entero es zona de drop, no hace falta apuntar a un lugar específico.

Qué acepta. Una List de vMix no es solo video, así que el filtro tampoco lo es:

	Formatos
Video	mp4 m4v mov mxf mkv avi wmv mpg mpeg m2v ts m2ts mts webm flv f4v 3gp asf dv
Foto	jpg jpeg png bmp gif tif tiff webp tga
Audio	mp3 wav aac m4a wma flac ogg aif aiff

Son los que vMix abre en una List. Lo que no esté en la lista se ignora en silencio, para que soltar una carpeta con `.txt` y `.xml` adentro no te llene el deck de basura.

En la app de escritorio **las rutas salen completas solas**. El aviso toma la forma `N video(s) added with their full path.` Si alguna vez ves un badge ámbar que dice `Needs folder`, es porque ese clip llegó por otro camino, no por arrastre.

6.3 Arrastrar una carpeta entera

Se puede soltar una carpeta completa. YCtIX entra en ella, incluidas las subcarpetas, y agrega todo el material que encuentre, **conservando la estructura** en las rutas. Lo que no es medio reconocido se ignora.

Funciona bien con carpetas grandes, de más de cien clips.

6.4 Escribir o pegar rutas

`... → Add clips by path` abre un campo de texto. Podés:

- Escribir una ruta completa y apretar **Enter**.
- **Pegar varias líneas de una sola vez**: se agrega un clip por línea. Es la forma más rápida de cargar un rundown que te pasaron por chat o por mail.

6.5 Importar un `.m3u`

`... → Import .m3u`, o directamente **soltá el archivo `.m3u` sobre el deck**. Acepta el formato extendido y el plano, incluso mezclados en el mismo archivo.

6.6 Traer una List desde vMix

Ver 7.1. Es lo habitual cuando el bloque ya está armado del lado de vMix.

6.7 Ordenar por código de rundown

El botón **Sort** de la fila de transporte ordena el deck leyendo el código del nombre del archivo, con el formato **5A1 - NOMBRE** :

5	El show
A	El segmento
1	La nota

Ordena primero por show, después por segmento, después por nota, **y los números como números**. Esa es la gracia: el orden alfabético pone **5A11** antes que **5A2**, y este no.

antes: 5A11-Cierre, 530A1-Nota, 11B2-Nota, 5A2-Nota, 6A1-Nota, 5A1-Apertura, bumper.m
después: 5A1-Apertura, 5A2-Nota, 5A11-Cierre, 6A1-Nota, 11B2-Nota, 530A1-Nota, bumper.m

El patrón se reconoce de forma estricta: dígitos, una letra mayúscula, dígitos, y un guion. Un nombre que no encaje exacto (**5a1-** en minúscula, **5 A1 -** con espacios, **5A1nota** sin guion) se considera **sin código** y va al final, ordenado por nombre. El aviso te dice cuántos quedaron ahí, así que si el número te sorprende, revisá cómo están nombrados los archivos.

Sort ordena **solo el deck donde apretaste el botón**, y una sola vez. Después podés arrastrar libremente y nada se reacomoda solo.

6.8 Repartir un deck entre dos, A/B roll

El botón **de split**, al lado del nombre del deck, reparte los clips **uno sí y uno no** con otro deck: el 1°, el 3° y el 5° se quedan; el 2°, el 4° y el 6° se van al destino.

Sirve para lo de siempre en sala: mientras VTR-A reproduce un clip, el que sigue ya está cargado y cueado en VTR-B, así que el pase es instantáneo.

Al apretarlo se abre un menú para elegir el deck destino, o para **crear el compañero en el momento**. Si el deck se llama **VTR-A**, propone crear **VTR-B**. Lo que el destino ya tenía se conserva, y lo repartido se agrega al final.

Necesita al menos 2 clips para tener sentido, y si no los hay te avisa.

6.9 Elegir qué decks se ven

En **Settings → Decks** está la lista de todos tus decks. Cada uno tiene un botón de **fijar** y uno de **borrar**.

- **Sin nada fijado**, se ven todos los decks (hasta 6, que es lo que entra en el rack).

- **Con decks fijados**, se ven esos, hasta los 6 que entran en el rack.
- El deck en el que estás trabajando siempre se muestra, esté fijado o no.

Hacer clic en el nombre de un deck lo trae al frente. Ni eso, ni fijar, ni borrar cierran la ventana, así podés acomodar varios de una.

Tope de seis. La app admite **seis decks como máximo**, contando por igual los que creás a mano y los que traés de vMix. Junto al botón de crear vas viendo cuánto lugar queda (`2 of 6 still free`), y al llegar a seis el botón se apaga. Si querés importar Lists de vMix y no entran, la app te pregunta **cuáles decks reemplazar** en vez de mandarte a borrar y volver.

BORRAR VARIOS DECKS DE UNA VEZ

Cada fila de la lista tiene además una **casilla** a la izquierda. Al tildar la primera aparece una barra arriba de la lista que dice cuántos decks y cuántos clips tenés seleccionados, con dos botones: **Clear selection** y **Delete selected**.

El aviso de confirmación **nombra los decks** que se van a borrar, no solo cuántos son. Leelo: esto no se puede deshacer. Si tildaste todos, además te avisa que va a dejar un deck vacío en su lugar, porque el rack nunca se queda sin ninguno.


Tildar una casilla **no** cambia de deck ni cierra la ventana, así que podés ir marcando varios tranquilo. La selección se descarta sola al cerrar la configuración: nunca vas a volver a abrirla y encontrar decks ya marcados para borrar.

CAMBIAR EL ORDEN DE LOS DECKS EN EL RACK

El orden de los decks **está bloqueado** mientras no lo desbloquee. En un rack de seis decks, un clic que se resbala durante un programa es un deck que se movió de lugar, así que arrastrarlos no es algo que pase por accidente.

Para reordenarlos:

1. `⚙ → Decks` y prendé el interruptor `Unlock deck order`.
2. Arrastrá los decks: **por el nombre** en esa misma lista, o **por su encabezado** en el rack. Las dos formas hacen lo mismo y se pueden mezclar.
3. Volvé a bloquearlos cuando termines.



El rack desbloqueado: cada deck se dibuja con el borde punteado y el encabezado toma el cursor de arrastre.

Mientras esté desbloqueado, cada deck se dibuja con el **borde punteado** y en la barra de estado aparece el aviso **DECK ORDER UNLOCKED**. Ese aviso también es el botón para volver a bloquear, así no hay que abrir la configuración de nuevo.



El aviso en la barra de estado. Un clic ahí vuelve a bloquear el orden.

Dos cosas para tener presentes:

- **Se bloquea solo al cerrar la app.** Nunca vas a abrir YCtIX con el rack desbloqueado.
- **Con decks fijados**, arrastrar en el rack reordena solo los que se ven. Los que están fuera de pantalla se quedan donde estaban.

Reordenar decks **no toca nada en vMix**: cambia en qué orden los ves vos, no los inputs de la otra máquina.

6.10 Reordenar, mover y borrar

- **Reordenar:** arrastrá la fila por la manija de la izquierda. También se puede soltar en el espacio en blanco debajo del último clip.
- **Mover a otro deck:** arrastrá la fila hasta el otro deck, o usá el botón de mover de la fila y elegí el destino de la lista.
- **Borrar un clip:** el tachito de la fila. **Sin confirmación.**
- **Vaciar el deck entero:** **... → Clear deck**. Este sí pide confirmación, y si el deck está vinculado te avisa que también se vacía la List en vMix.

6.11 Exportar un `.m3u`



El diálogo de exportar, con el nombre precargado y el switch `Use absolute paths`.

`... → Export .m3u` abre un diálogo con:

- **El nombre del archivo**, precargado con el nombre del deck. Los caracteres que Windows no admite se reemplazan solos y la extensión `.m3u` se agrega sola. Abajo ves exactamente cómo va a quedar.
- **El switch `Use absolute paths`**, encendido por defecto. Encendido, el archivo lleva la ruta completa de cada clip, que es lo que necesita vMix. Apagado, lleva solo los nombres.

Si algún clip no tiene la ruta resuelta y el switch está encendido, la exportación se frena y te ofrece definir la carpeta primero. Es a propósito: mejor frenar que generar un `.m3u` con rutas rotas que van a fallar en el peor momento.

6.12 Llevar la configuración a otra PC

`Settings → Files → Export configuration` guarda **un solo archivo `.json`** con todo lo que hace falta para dejar otra máquina igual a esta:

- Los decks, con sus clips y sus rutas.
- La vinculación de cada deck con su List de vMix.

- **La dirección y el puerto de vMix.**
- El modo MASTER o CLIENT, el tema, la carpeta base y los toggles.


`Import configuration` en la otra PC lo lee y **reemplaza lo que hubiera**, con confirmación previa. Es la forma de montar una segunda estación de operación, o de recuperar una PC después de reinstalarla, sin volver a cargar nada a mano.

La dirección de vMix se incluye desde la 2.24. Antes quedaba afuera, porque vive del lado del host y no del estado guardado, y se llegaba a la máquina nueva con todos los decks y sin nada que respondiera.

7. Vincular con vMix y operar

7.1 Traer las Lists de vMix

1.  → vMix connection , con la conexión ya probada y guardada.
2. Apretá **Detect** . Aparece la lista de todos los inputs de tipo **List** que tiene vMix en ese momento, con la cantidad de clips de cada uno.
3. **Tildá los que quieras** con las casillas, o usá **Select all** .
4. Apretá **Import selected** . Cada List entra como un deck nuevo, vinculado, con sus clips actuales.




Las Lists que encontró **Detect** , con su cantidad de clips. Las dos primeras están tildadas y entran juntas con **Import selected** .

Si una List ya está en un deck, se saltea en vez de duplicarse, y te avisa cuántas saltó. **Dos decks apuntando al mismo List input se pelearían en cada push**, por eso no se permite.

Si aparece **No List-type inputs were found in vMix.** , la conexión está bien pero vMix no tiene ningún input de tipo List. Podés crearlo desde acá mismo, como sigue.

CREAR LA LIST EN VMIX DESDE LA APP

El camino inverso: un deck que armaste acá y que en vMix todavía no existe. En vez de recrearlo a mano del otro lado, en la pantalla de ese deck aparece el botón **Create in vMix** .



Un deck que existe solo en la app: dice **LOCAL**, no tiene transporte, y ofrece crear su List en vMix.

Un solo clic hace las tres cosas:

1. Crea en vMix un input de tipo List con el nombre del deck.
2. Vincula el deck a ese input, igual que si lo hubieras importado.
3. Manda los clips que el deck ya tenía.

A partir de ahí el deck es uno vinculado como cualquier otro: badge de bus, transporte, cuenta regresiva y tally.

El botón aparece **solo** en decks que no están vinculados, y **solo en modo MASTER**: en CLIENT nada de esta pantalla puede tocar vMix.

Si algo falla, el aviso distingue los dos momentos. Si no se pudo crear la List, el deck queda como estaba y se puede reintentar. Si la List se creó pero los clips no llegaron, el deck ya queda vinculado y alcanza con **... → Push to vMix**: no hay que volver a crear nada.

7.2 Pull y Push

- **Pull from vMix** reemplaza el contenido del deck con lo que hay ahora en vMix. Se usa cuando alguien tocó la List directamente en vMix y querés partir de eso.
- **Push to vMix** manda el orden del deck a vMix.

En la operación normal casi nunca necesitás apretar Push a mano. Reordenar, ordenar con **Sort** y repartir con split mandan el cambio solos. El botón está para casos puntuales y para forzar un envío diferido, que es el tema del capítulo 8.

7.3 El badge de bus

PROGRAM	Ese List está al aire.
PREVIEW	Ese List está en el bus de preview.
READY	Vinculado a vMix, en ningún bus.
LOCAL	El deck no está vinculado a vMix. Es una playlist suelta.

7.4 El transporte

Los cinco botones del centro de la fila de transporte, de izquierda a derecha:

Prev	Va al clip anterior de la List.
Cue	Pausa y vuelve a 0:00 el clip actual. Queda listo para salir, sin reproducirse.
Play	Reproduce.
Pause	Pausa donde esté.
Next	Va al clip siguiente de la List.

Play y Pause se iluminan según lo que esté haciendo vMix de verdad, no según lo último que apretaste.

Para cuear un clip puntual, no el actual, usá el botón **C** de esa fila de la playlist. Es la forma normal de armar el que sigue.

Dos botones se llaman C y hacen cosas distintas. El **C de una fila** cuea ese clip, ahora. El **C de la barra de scrub**, al lado de Loop y Auto Next, es el toggle de **Auto Cue**, que es una preferencia y no cuea nada en el momento.


El scrub se arrastra para mover el playhead del clip actual. Al soltarlo, vMix salta a esa posición.

No hay botón de mute. El audio se mezcla en vMix.

7.5 Los tres toggles

Loop	vMix repite el clip actual en vez de terminarlo.
Auto Next	vMix pasa solo al clip siguiente cuando termina el actual. Es una función de vMix.
Auto Cue (el C)	Función propia de YCtIX: deja cueado el clip siguiente, sin reproducirlo.

Cuando están encendidos se pintan con su propio color, cada uno distinto para que se lea de lejos cuál de los tres está armado sin tener que acordarse de qué botón es cuál: **Loop** en **azul**, **Auto Next** en **verde azulado** y **Auto Cue** en **ámbar**, el mismo del **C** de las filas.



Los tres toggles encendidos, cada uno con su color.

Loop lo maneja vMix y se lee de vMix en cada consulta, así que si alguien lo cambia allá, acá se ve. **Auto Next** no aparece en lo que vMix informa, así que ese lo recuerda YCtIX.

Auto Cue se dispara en dos momentos:

1. **Cuando el deck sale del aire**, sin importar si el clip terminó o si lo cortaron por la mitad. La toma terminó, así que el próximo queda armado. Este es el caso normal de operación.
2. **Cuando un clip termina en un deck que no está al aire**, por ejemplo un deck de ensayo.

Mientras el deck está **en programa no hace nada**: nunca carga algo por debajo de lo que está saliendo.

Si **Auto Next** de vMix está encendido, **Auto Cue** se hace a un lado y lo dice en el registro de la barra de estado: `Auto Cue skipped, Auto Next is on`. Los dos hacen lo mismo desde lugares distintos y se pisarían.

En el último clip de la lista ya no hay siguiente que cuear, así que desde la 2.24 **re-cuea ese mismo clip** cuando el deck sale del aire, aunque lo hayan cortado por la mitad. Queda de nuevo en 0:00, listo para repetirlo, en vez de dejar el playhead donde lo cortaron. No vuelve al primero de la lista: eso sería adivinar.

7.6 El reloj

Es la **cuenta regresiva del clip actual**, no el tiempo transcurrido. Los números se ponen **ámbar a los 15 segundos o menos** y **rojos a menos de 10 segundos**.

vMix solo informa el tiempo del clip que tiene seleccionado, así que el reloj siempre habla de ese, no del total del bloque.

El reloj mantiene sus colores de aviso incluso con el deck en Program, que es justo cuando más importan.

8. Reglas de operación al aire

Este es el capítulo que hay que leer dos veces.

8.1 Qué se bloquea con el deck en Program



El mismo deck en Program: el transporte desapareció detrás del cartel **ON AIR: LOCKED**, el borde y el badge están en rojo, y el **C** ámbar marca el clip que sigue.

Apenas un deck entra en **Program**, la app desactiva sola:

- Los cinco botones de transporte: **Prev**, **Cue**, **Play**, **Pause**, **Next**.
- La barra de scrub.

Encima del transporte aparece el cartel **ON AIR: LOCKED**. Se desbloquea solo apenas el deck sale de Program.

El motivo: si está en Program, está al aire. Tocar cualquiera de esos controles cambia en el acto lo que ve el público.

Los botones **C** de las filas **siguen andando**, y desde la 2.26 a propósito: mientras el deck está al aire no mandan nada a vMix, solo anotan cuál querés que siga. Ver 5.4.

8.2 Qué sigue habilitado a propósito

- **Loop**, **Auto Next** y **Auto Cue**. Solo afectan lo que pasa *después* de que termine el clip actual, así que se pueden armar en vivo sin riesgo.
- **Sort** y todo el reordenamiento de la playlist. El cambio se guarda, pero el envío a vMix se retiene, ver 8.3.
- **Agregar clips, importar, exportar y mover clips entre decks.**

Lo que se bloquea es lo que cambia **ya mismo** la salida. Editar la playlist no lo hace.

8.3 Reordenar al aire: el cambio se retiene

vMix no tiene forma de reordenar una List en el lugar. Aplicar un orden nuevo obliga a vaciarla y volver a llenarla, y ese instante en que la List queda vacía **manda negro a la salida**. No es un parpadeo teórico: se ve al aire.

Por eso, cuando reordenás un deck que está en Program o reproduciendo:

1. El cambio **se guarda localmente** y NO se manda a vMix.
2. Aparece el **chip ámbar** en el título del deck, y el aviso te dice que el cambio quedó retenido.
3. **Apenas el deck sale del aire y deja de reproducir, se manda solo.** No hay que acordarse de nada.

En la barra de estado vas a ver **VTR-A: off air, applying held changes** cuando eso ocurre.

Agregar clips al final es la excepción y es seguro siempre, incluso al aire: no toca nada de lo que ya está, así que se sincroniza en el momento.

Un deck parado en una foto no cuenta como "reproduciendo". vMix reporta una imagen fija como si estuviera reproduciéndose, y nunca deja de hacerlo, porque no hay nada que terminar. Si eso contara, un deck de gráficos quedaría retenido para siempre y sus cambios no saldrían nunca. Lo que sí lo protege es el bus: si esa foto está en Program, el cambio se retiene igual que con un video.

8.4 Forzar el envío al aire

El botón **Push to vMix** te deja forzarlo, pero antes te pregunta y te dice exactamente qué va a pasar:

"VTR-A" is live in vMix. vMix can't reorder a List in place, so applying this order empties and refills it, so the output goes black for an instant and playback stops. Do it anyway?

Regla operativa: durante un show, nunca. No hay forma de hacerlo invisible, es una limitación de la API de vMix y no se puede resolver del lado de YCtlX. Si el orden está mal y el bloque ya arrancó, lo correcto es usar **Next** y **Prev** para navegar, o cuear a mano el clip que corresponde, y dejar que el reorden se aplique solo cuando el deck salga del aire.

8.5 Checklist antes del show

- ☐ La app está en modo **MASTER** en esta PC.
- ☐ La barra superior muestra **CONNECTED** en verde.
- ☐ **NETWORK: OK** y la latencia es baja y estable.
- ☐ Los decks del bloque están cargados y en el orden del rundown.
- ☐ Ningún clip muestra **--:--** en la duración sin que sepas por qué.
- ☐ Ningún deck tiene el chip ámbar de cambios pendientes.
- ☐ El primer clip de cada deck está cueado, el reloj muestra la duración completa.
- ☐ Los decks que vas a usar están fijados y visibles en el rack.
- ☐ Si trabajás en A/B roll, los dos decks están repartidos y los dos cueados.

8.6 Durante el show

- ☐ Mirá el reloj, no la playlist. El ámbar a 15 segundos es tu aviso de armar el pase.
- ☐ Antes de cuear, confirmá que el deck **no** esté en rojo.
- ☐ Después de cada toma, verificá que el clip siguiente quedó cueado. Con **Auto Cue** encendido se hace solo, pero conviene mirarlo.
- ☐ Si aparece el chip ámbar, no lo fuerces. Se va solo cuando el deck salga del aire.
- ☐ Si algo no responde, mirá primero el registro de la barra de estado.

8.7 Al terminar

- ☐ Ningún deck quedó con el chip ámbar de cambios pendientes.
- ☐ Si el rundown de mañana cambia, exportá el **.m3u** antes de vaciar nada.
- ☐ **Clear deck** en los decks del bloque que ya salió, si corresponde. Acordate de que también vacía la List en vMix.

9. Cuando algo falla

9.1 Errores de conexión

Qué ves	Por qué	Qué hacer
Could not connect: fetch failed	La máquina de vMix no contesta. Está apagada, la IP está mal, o el firewall bloquea.	Verificá la IP. Probá con <code>ping</code> . Revisá el firewall de la máquina de vMix.
Could not connect: ECONNREFUSED	La máquina contesta, pero nadie escucha en ese puerto. Casi siempre el Web Controller de vMix está apagado .	En vMix: <code>Settings → Web Controller</code> , activarlo. Confirmá que el puerto coincida con el de la app.
Could not connect: The operation was aborted	vMix tardó más de 5 segundos en responder. Red saturada, o vMix trabado.	Revisá la red y la carga de la máquina de vMix.
Could not connect: vMix responded 401	vMix pide autenticación en su Web Controller.	YCtlX no maneja contraseña. Hay que sacar esa protección en vMix.
La barra superior dice OFFLINE	Se conectaba y dejó de contestar.	Mismo camino que arriba. Mirá <code>NETWORK</code> y <code>LATENCY</code> en la barra de estado.
Type the vMix IP first.	Apretaste <code>Save</code> o <code>Test connection</code> con el campo de IP vacío.	Escribí la IP.

9.2 Errores de la app de escritorio

Qué ves	Por qué	Qué hacer
Desktop bridge did not load. vMix is unreachable, reinstall the app.	La instalación quedó dañada. La app no puede hablar con vMix por más que la red esté perfecta.	Reinstalar. No se arregla desde la configuración. Baja el instalador de nuevo y corrélo encima.
No vMix IP configured yet.	Nunca se guardó una IP en esta PC.	⚙️ → vMix connection, cargarla y apretar Save . La configuración es por máquina.

9.3 Problemas de operación

Qué ves	Por qué	Qué hacer
El botón C cuea el clip de arriba o el de abajo	La convención de numeración de esta instalación de vMix está corrida.	⚙️ → vMix connection → Troubleshooting → Video selection alignment y cambiá a Shifted by one . Apretá Save . Si empeora, volvé a Standard .
That List input no longer exists in vMix	Borraron o renombraron ese List del lado de vMix.	Volvé a importarlo con Detect y borrá el deck viejo.
That video is no longer in the vMix List (try Push to vMix first).	El clip está en el deck pero no en vMix. Se desincronizaron.	Push to vMix , o Pull from vMix si lo bueno es lo que hay en vMix.
Every video needs a path before sending to vMix.	Algún clip no tiene ruta resuelta.	Buscá el badge Needs folder en la playlist y resuelvelo con Set folder .
El chip ámbar no se va	Es el comportamiento correcto: el deck sigue en Program o reproduciendo.	Esperá a que salga del aire. Se manda solo. No lo fuerces durante el show.
Un clip queda en --:--	Formato que el motor no decodifica, típicamente ProRes o MXF, y esta PC no tiene ffmpeg.	No es un error. Si molesta, instalá ffmpeg en la PC. La duración también se completa sola la primera vez que ese clip se reproduce.
Los transportes están grises y dice ON AIR: LOCKED	El deck está en Program. Es la protección funcionando.	Sacalo del aire desde el switcher. Se desbloquea solo.
Todos los controles de vMix desaparecieron	La app está en modo CLIENT .	⚙️ → Mode → MASTER .
Mi playlist no está en la otra PC	Las playlists viven en cada máquina, no se sincronizan.	Exportá un .m3u y lleválo, o importá la List desde vMix en la otra PC.

Qué ves	Por qué	Qué hacer
No video files were detected in what was dropped.	Lo que soltaste no tiene archivos de video reconocibles.	Verificá la extensión de los archivos.

9.4 Cuando hay que escalarlo

Si nada de lo anterior explica el problema, hay dos cosas que le sirven al técnico y conviene juntarlas antes de llamar:

1. **El registro de la barra de estado**, la línea con la hora. Anotá exactamente lo que dice.
2. **La línea de estado de abajo**: dice el último comando enviado, si hay conexión y la latencia medida. Sacale una foto junto con el mensaje de error.

10. Entrenamiento: prácticas guiadas

Para el instructor. Los seis ejercicios van de menor a mayor riesgo. **Los primeros cinco se hacen con una vMix de prueba o con la de aire pero sin nada en Program.** El sexto necesita coordinar con el switcher.

Práctica 1: instalar y conectar

Objetivo: que el operador deje una PC lista solo.

1. Conseguir el instalador e instalarlo, incluido el paso de SmartScreen.
2. Abrir la app y entrar en .
3. Poner la máquina en modo **MASTER**.
4. Cargar la IP y el puerto de vMix, apretar **Test connection** y después **Save**.
5. Elegir el tema.

Sale bien si: la barra superior muestra **CONNECTED** en verde y la barra de estado dice **NETWORK: OK**.

Práctica 2: armar un deck y exportarlo

Objetivo: manejar clips sin tocar vMix.

1. Crear un deck desde **Settings → Decks → New deck** y ponerle nombre.
2. Arrastrar una carpeta entera de clips.
3. Reordenar tres clips arrastrando.
4. Borrar uno.
5. Exportar el **.m3u** con **Use absolute paths** encendido.
6. Crear otro deck e importar ese mismo **.m3u**.

Sale bien si: el segundo deck tiene exactamente el mismo contenido y el mismo orden que el primero.

Práctica 3: vincular, cuear y reproducir

Objetivo: el ciclo básico de operación.

1.  → **vMix connection → Detect**, tildar una List y **Import selected**.
2. Identificar el badge de bus del deck nuevo.
3. Cuear el tercer clip con su botón **C** y verificar en vMix que se cargó ese.
4. **Play**, mirar la cuenta regresiva bajar, y **Pause**.

5. **Cue** para volver a 0:00.
6. Arrastrar el scrub hasta la mitad del clip.
7. Probar **Prev** y **Next**.

Sale bien si: el operador puede decir, mirando la pantalla, qué clip está cargado y cuánto le queda, sin mirar vMix.

Práctica 4: ordenar por código de rundown

Objetivo: entender el patrón y sus límites.

1. Armar un deck con clips nombrados **5A1-**, **5A2-**, **5A11-**, **6A1-**, y dos sin código.
2. Desordenarlos a mano.
3. Apretar **Sort**.
4. Leer el aviso: cuántos quedaron sin código.
5. Renombrar uno de los sin código a **5a3-** en minúscula, volver a importarlo y ordenar de nuevo.

Sale bien si: el operador puede explicar por qué **5a3-** quedó al final y qué hay que cambiarle al nombre.

Práctica 5: A/B roll con split

Objetivo: el flujo de dos VTR.

1. Armar un deck con seis clips.
2. Apretar el botón de split y elegir crear el deck compañero.
3. Verificar el reparto: 1°, 3° y 5° de un lado; 2°, 4° y 6° del otro.
4. Fijar los dos decks para tenerlos lado a lado.
5. Cuear el primero de cada uno.
6. Reproducir el de A y, mientras corre, confirmar que B ya está armado.
7. Ensayar el pase: al llegar el reloj a ámbar, dar **Play** en B.

Sale bien si: el operador hace tres pases seguidos sin mirar la playlist, solo el reloj.

Práctica 6: comportamiento al aire

Objetivo: que el operador vea el bloqueo y el envío diferido en un lugar seguro. **Coordinar con el switcher.**

1. Poner el deck en Program desde el switcher.
2. Ver el badge en rojo, el borde rojo y el cartel **ON AIR: LOCKED**.
3. Intentar apretar **Play** y un **C** de una fila. Leer el mensaje que aparece.

4. Reordenar dos clips de la playlist. Ver aparecer el chip ámbar.
5. Sacar el deck de Program.
6. Ver el chip desaparecer solo y leer `off air, applying held changes` en la barra de estado.
7. Confirmar en vMix que el orden nuevo llegó.

Sale bien si: el operador puede explicar con sus palabras por qué el reorden no se manda en el momento y por qué forzarlo mandaría negro al aire.

Checklist de competencias

Para firmar cuando el operador puede hacer cada cosa sin ayuda.

- ☐ Instala y configura una PC desde cero.
 - ☐ Distingue MASTER de CLIENT y sabe cuál corresponde a cada puesto.
 - ☐ Arma un deck desde archivos, desde una carpeta y desde un `.m3u`.
 - ☐ Importa una List de vMix y reconoce si un deck está vinculado.
 - ☐ Lee el badge de bus y los colores del tally sin dudar.
 - ☐ Cueva, reproduce, pausa y navega la lista con el transporte.
 - ☐ Usa `Sort` y explica qué nombres quedan afuera del patrón.
 - ☐ Arma un A/B roll con split y ejecuta los pases mirando el reloj.
 - ☐ Explica qué se bloquea al aire y por qué.
 - ☐ Explica el chip ámbar y por qué no hay que forzar el push en vivo.
 - ☐ Diagnostica una falla de conexión y sabe cuándo escalarla.
-

11. Referencia rápida

Para imprimir y dejar al lado de la consola.

Atajos

Ctrl+B	Abre la configuración en la lista de decks.
Esc	Cierra el diálogo o el menú abierto.
Enter	Confirma el campo en el que estás.


Transporte

Prev / Next	Clip anterior y siguiente de la List.
Cue	Pausa y vuelve a 0:00.
Play / Pause	Reproducir y pausar.
C de una fila	Deck parado: cuea ese clip. Reproduciendo o al aire: lo deja anotado como el que sigue.
Sort	Ordena por código de rundown 5A1- , a la izquierda de la fila.
Split	Reparte el deck con otro, a la derecha de la fila.

Toggles

Loop	vMix repite el clip actual.
Auto Next	vMix pasa solo al siguiente.
Auto Cue (el C del scrub)	YcTlX cuea el siguiente al salir del aire.

Colores

Rojo	Program. Al aire.
Verde	Preview.
Ámbar en una fila	Cueado, no está en ningún bus.
 ámbar	Ese es el clip que sale a continuación en ese deck.
Reloj ámbar	Quedan 15 segundos o menos.
Reloj rojo	Quedan menos de 10 segundos.
Chip ámbar en el título	Hay cambios que no llegaron a vMix.
Toggle azul, verde o ámbar	 ,  o  encendido.
Borde punteado en los decks	El orden de los decks está desbloqueado.

Iconos de la playlist

Película	Video.
Cámara	Foto o gráfico.
Nota musical	Audio.

El flujo mínimo de un show

1. Verificar  en verde arriba.
2.  → vMix connection → Detect e importar las Lists del bloque.
3. Ordenar con  o a mano. Fijar los decks que vas a usar.
4. Cuear el primer clip de cada deck con su botón .
5. Al aire: mirar el reloj, dar , y armar el siguiente cuando llegue el ámbar.
6. Al salir del aire: confirmar que no quedó ningún chip ámbar.

Las tres reglas

1. **Rojo es al aire.** Si el deck está en rojo, no se toca el transporte. La app lo bloquea, pero la regla es tuya.

2. **El chip ámbar se va solo.** Nunca forzar un push durante el show: manda negro a la salida.
 3. **Agregar al final siempre es seguro.** Reordenar, no.
-

12. Apéndice

12.1 Dónde vive cada cosa

Qué	Dónde
El programa instalado	La carpeta que elegiste en el asistente.
La configuración de vMix (IP, puerto, alineación)	<code>%APPDATA%\YCtIX\settings.json</code>
Las playlists, el tema y el modo	Almacenamiento local de la app, dentro de <code>%APPDATA%\YCtIX</code>

Nada de esto se sincroniza entre máquinas. **Cada PC es independiente.**

12.2 El formato `.m3u` que exporta

Texto plano, una entrada por clip, con codificación UTF-8:

```
#EXTM3U
#EXTINF:-1,5A1-Apertura
D:\Media\Show\5A1-Apertura.mp4
#EXTINF:-1,5A2-Nota
D:\Media\Show\5A2-Nota.mp4
```

Es el formato que consume el input **List** de vMix, así que un `.m3u` exportado de acá se puede cargar directamente en vMix sin YCtIX de por medio.

12.3 Glosario de la interfaz

La app está **en inglés**. Esta es la traducción de lo que vas a ver en pantalla.

En pantalla	Qué es
New deck	Crear un deck
Deck name	Nombre del deck
Add clips by path	Agregar clips escribiendo la ruta
Import .m3u / Export .m3u	Importar y exportar playlist
Pull from vMix	Traer desde vMix
Push to vMix	Enviar a vMix
Path under each clip	Mostrar la ruta debajo de cada clip
Clear deck	Vaciar el deck
Detect	Buscar las Lists que hay en vMix
Select all / Import selected	Seleccionar todas, importar las tildadas
Test connection / Save	Probar conexión, guardar
Video selection alignment	Alineación de la selección de video
Standard / Shifted by one	Estándar, corrido en uno

| Use absolute paths | Usar rutas completas | | Needs folder / Set folder | Falta la carpeta, definir carpeta | | ON AIR / PREVIEWING / READY | Al aire, en preview, listo | | ON AIR: LOCKED | Al aire, controles bloqueados | | Not connected / CONNECTED / OFFLINE | Sin conectar, conectado, sin respuesta | | System ready | Sistema listo |

13. Aviso legal

© 2026 HMY CORE LLC. Todos los derechos reservados.

YCtlX, incluyendo su código fuente, su interfaz, su nombre, su diseño gráfico y este manual, es propiedad exclusiva de HMY CORE LLC y está protegido por la ley de derechos de autor y por tratados internacionales.

Este es un software propietario. Se licencia para su uso, no se vende. Queda estrictamente prohibido copiarlo, distribuirlo, publicarlo, sublicenciarlo, alquilarlo, venderlo o crear obras derivadas de él, en todo o en parte, sin autorización previa y por escrito del propietario. Toda distribución comercial o venta no autorizada queda expresamente prohibida.

Queda prohibida la ingeniería inversa, la descompilación y el desensamblado de la aplicación, salvo en la medida en que la ley aplicable lo permita expresamente.

El software se entrega "tal cual", sin garantía de ningún tipo. El propietario no se hace responsable por daños derivados de su uso.

vMix es una marca de su respectivo dueño. YCtlX es un producto independiente y no está afiliado, avalado ni patrocinado por vMix.

Para licencias, permisos o consultas comerciales, contactar al propietario.

YCtlX 2.27. Este manual cubre la app de escritorio. La documentación técnica del proyecto está en el [README.md](#) del repositorio.

YCtlX · manual-operador.es.md